

Návod Půjčovna:

Pojízdná ELEKTROCENTRÁLA DAGARTECH 3,5 kVA, 230V



Pronájem obsahuje:

ELEKTROCENTRÁLA DAGARTECH DGH4000B, 3,5 kVA, 230V, Honda GX200,
vč. podvozku
- Podvozek

Popis:

Profesionální benzínová jednofázová pojízdná elektrocentrála Dagartech DGH4000B s podvozkem. Výkon 3,5 kVA, ruční starter.

Základní vlastnosti:

- Sestava motoru a alternátoru uložená na silentblocích v ocelovém trubkovém rámu.
- Benzínový čtyřdobý motor, ruční spouštění, 3000 ot./min.
- Ochrana motoru proti nízké hladině oleje (dodáváno bez olejové náplně)
- Originální kovová nádrž
- Alternátor splňující požadavky současných předpisů, třída krytí IP23
- Tepelná ochrana
- Uzavírací kohout paliva

Údržba:

ÚDRŽBA ALTERNÁTORU:

- Po 20 provozních hodinách zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací šroubové spoje řádně dotaženy, zkontrolujte celkový stav alternátoru a zapojení instalací.

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ:

Měsíčně:

- Zkušební provoz s dodávkou energie 1 h
- Kontrola odvodu spalin (podle instalace)

Týdně:

- Kontrola výstrah na ovládacím panelu (podle provedení)

Ročně:

- Kontrola silentbloků, spojek a řemenů
- Kontrola vibrací a dodržení předepsané hlučnosti

- Kontrola stavu rámu

ÚDRŽBA MOTORU:

Před spuštěním / každý měsíc:

- Kontrola množství motorového oleje
- Kontrola množství paliva
- Kontrola olejového filtru
- Kontrola vzduchového filtru
- Kontrola palivového filtru
- Kontrola stavu ochrany proti působení tepla výfukového systému
- Kontrola těsnosti výfukového potrubí

Po 100 prov. hod. / každých 6 měsíců:

- Kontrola/nastavení zapalovací svíčky
- Výměna motorového oleje a filtru
- Výměna palivových filtrů
- Čištění/výměna palivových filtrů
- Čištění odkalovací nádobky
- Čištění palivové nádrže a filtru

Po 300 prov. hod. / každý rok:

- Výměna zapalovací svíčky
- Kontrola/nastavení volnoběžných otáček
- Kontrola systému sání vzduchu

Podle potřeby:

- Kontrola otáček motoru a alternátoru

SKLADOVÁNÍ ELEKTROCENTRÁLY:

Pokud nebude elektrocentrála delší dobu používána, postupujte podle následujících pokynů, aby byla při uložení co nejlépe chráněna:

- Elektrocentrálu skladujte na suchém a čistém místě.
- Při uložení na dobu delší než 6 měsíců vyměňte motorový olej a filtr. Vypust'te palivo.
- Demontujte vstřikovače/svíčku a do válců nalijte malé množství motorového oleje.
- Pokud je to možné, ručně protočte motor, aby se olej rovnoměrně rozprostřel po stěnách válce.

Technické údaje:

Výkon:	3,5 kVA / 2,8 kW
Napětí výstupní:	230/50 V/Hz
Proud:	12 A
Fáze:	1
Spotřeba paliva při 75% zatížení:	1,16 l/h
Výdrž při 75% zatížení:	2,7 h
Objem nádrže:	3,1 l
Palivo:	Natural 95
Startování:	ruční
Typ motoru:	HONDA GX200
Výkon motoru:	5,5 HP / 4,1 kW
Objem:	196 cm ³
Rozměry:	62x43x43 cm
Hmotnost:	40,2 kg